



HEUSS Sicherungs- und Verstärkerschaltung

Nutzen Sie die HEUSS-Sicherungs- und Verstärkerschaltung zum einfachen Erreichen der vorschriftsmäßigen Sicherheit Ihrer elektrischen Ton- und Registertraktur im Bereich der Kleinspannung (14V/24V).

- Betriebsspannung 12VDC bis 28VDC
- Ein Aluminiumgehäuse für zwei Platinen - eine Platine für bis zu 16 Magneten
- 16 Stück 1 Ampere ATM Sicherungen, je eine pro Ausgang
- 1 Stück 15 Ampere ATM Sicherung für die Einspeisung jeder Platine
- Hutschienenmontage des Gehäuses durch Hutschienenträger TS35
- Federklemm Push-In Technik zum Kontaktieren der Kabel. Starre Kabel und flexible Kabel mit Aderendhülse können ohne Werkzeug in die Klemmen gesteckt werden. Zum Lösen ist nur ein Druck auf die Auslöser erforderlich
- Plus- und Minus- Einspeisung bis 2,5mm² Kabelquerschnitt möglich



Typ	Artikel-Nr.	Kanäle	Al-Gehäuse
Sicherungs- und Verstärkerschaltung 16-fach	4260-040	16	Nein
Sicherungs- und Verstärkerschaltung 16-fach m. Al-Gehäuse	4260-054	16	Ja
Sicherungs- und Verstärkerschaltung 32-fach m. Al-Gehäuse	4260-044	2 x 16	Ja

